

MRIYA- grabadora de voz HQ encubierta en adaptador de viaje 5V/2A

Grabadora de voz superior con tecnología patentada POWER SLEEP para grabación de MP3 HQ de larga duración, integrada en un adaptador de viaje funcional normal de 5 V/2 A.

El adaptador es completamente funcional, sirviendo como un cargador normal para teléfonos móviles, tabletas o cualquier dispositivo USB de 5V.

Incluso la inspección óptica más detallada no puede establecer que haya algo instalado en el interior. No hay agujeros ni ranuras (ni siquiera para el micrófono), ni luces, ni partes móviles, ni tornillos, y el dispositivo no se puede abrir de ninguna manera, excepto destruyéndolo físicamente.



El paquete contiene:

1. Llave USB codificada.
2. Cable USB codificado para la conexión al PC

3. Dispositivo MRIYA

Cómo activar la grabación:

Desconecte el cable USB codificado o la llave USB codificada del dispositivo Mriya y la grabación comenzará de acuerdo con los parámetros elegidos ingresados a través del software de configuración de PC

Cómo desactivar la grabación:

Para apagar el dispositivo, debe insertar una llave USB codificada (1) en MRIYA USB o insertar un cable USB codificado en un MRIYA USB (2)

Conexión de MRIYA a la PC:

Primero inserte el cable USB codificado en MRIYA (para apagar el dispositivo primero), luego insértelo en la toma USB de su PC. El dispositivo se reconocerá como dispositivo externo MRIYA en la sección Mi PC de su PC.

Configuración de parámetros básicos de grabación utilizando el software integrado:

Abra la carpeta MRIYA en su PC, busque el software setup.exe y ábralo:



Aquí puedes cambiar los parámetros de la sensibilidad de la activación por voz, calidad de grabación y sincronizar la fecha y hora para futuras grabaciones.

En la columna de la izquierda (sensibilidad VOS), seleccione la activación de la sensibilidad al sonido. Tiene 5 opciones, de muy alto a muy bajo.

Cuanto mayor sea la sensibilidad, la voz más baja lo encenderá, y viceversa.

De manera indicativa, los datos sobre la distancia desde el discurso promedio, en el que el dispositivo encenderá la grabación, se dan entre paréntesis.

En la columna de la derecha (calidad de grabación), puede seleccionar la calidad de grabación.

El tiempo máximo de grabación en calidad ALTA es de 150 horas y en calidad de grabación MEDIA es de 300 horas

Finalmente, si la información de fecha y hora (tomada de su computadora) es correcta, presione GUARDAR CONFIGURACIÓN y desconecte primero el cable USB codificado de la PC. Es MUY IMPORTANTE que primero desconecte el cable USB codificado del lado de la PC.

El último paso es muy importante, porque el dispositivo solo recordará la configuración que ingresaste al apagarlo la computadora.

Cómo reproducir archivos grabados:

Conecte MRIYA a la PC como se describe arriba. Vaya a Mi PC, busque el dispositivo como

"MRIYA", ábrelo, encontrarás todas las grabaciones en la carpeta VOICE.

Para una vista más fácil y detallada, active la opción de vista detallada en su explorador de archivos, puede ignorar las grabaciones que tienen menos de 100 kb, estos son probablemente sonidos aislados que activaron brevemente la grabación.

El dispositivo registra la hora y la fecha en cada archivo, lo que facilita mucho la localización y selección de grabaciones importantes.

Haga clic en la grabación para escucharla y comenzará la reproducción.

Antes de comenzar una nueva grabación, elimine o guarde todas las grabaciones de la grabadora en su computadora.

Cómo cargar baterías en MRIYA:

Las baterías se están cargando cuando el dispositivo está conectado a la PC con un cable USB codificado o cuando el dispositivo está enchufado en un enchufe de 220 V.

Si las baterías están completamente vacías, tarda 4 horas en cargarse por completo

Duración de la batería:

	ENCHUFADO A 220 V	DESENCHUFADO DE 220V
GRABANDO (sonido presente)	300 horas / 150 horas	100 horas
EN ESPERA (sin sonido)	Ilimitado	2000 horas

Especificaciones técnicas:

- Adaptador de viaje USB de 5 V/2 A con grabadora de voz HQ oculta en el interior
- Formato de grabación MP3 (128 kbps)
- Preamplificador ALC para una excelente grabación incluso en conversaciones tranquilas
- Grabación activada por voz (sensibilidad ajustable en 5 pasos)
- Cada grabación está en un archivo separado
- Cada grabación tiene una marca de fecha y hora
- Software especial para PC para ajustar la calidad de grabación, la sensibilidad de activación al sonido, la fecha y la hora
- Diseño BLACK BOX, sin marcas, agujeros, partes móviles en el dispositivo para total discreción
- Cable de carga y escucha USB cifrado
- Dimensiones: 70x44x23 mm
- Fabricado en la UE